

Тестеры 6500-2 PAT

Малый вес, компактность, решение в один клик

Для тестеров Fluke 6500-2 PAT были разработаны новые функционалы автоматического тестирования, чтобы облегчить ежедневное тестирование ряда установок. Они сконструированы для ускорения работы без ущерба для безопасности пользователей и заказчиков.

Fluke облегчает тестирование электробезопасности переносными приборами

Возможности Fluke 6500-2:

- Интегрированная QWERTY-клавиатура для быстрого ввода данных.
- Дополнительный флеш-накопитель для резервного хранения и передачи данных на ПК.
- Большой экран с подсветкой.
- Предустановленные последовательности автоматических тестирований для удобства пользователя.
- Интегрированный сайт, местоположение и коды описания для ускорения обработки данных.
- Возможность просмотра содержимого памяти для контроля на месте работ.

Отдельный кейс

Компактные тестеры Fluke PAT поставляются с футляром для переноски, который не только выполняет защитные функции, но также имеет дополнительное свободное пространство для хранения аксессуаров и других инструментов. Тестеры PAT очень легкие, порядка 3 кг (без футляра), со встроенными ручками для удобной переноски.



Информация для заказа

Модели	Включенные в комплект принадлежности
FLUKE 6500-2 PAT Тестер	Сетевой шнур, набор измерительных проводников, руководство программиста/пользователя на CD-диске, футляр для переноски

Доступно не для всех регионов.

Рекомендуемый комплект



Fluke 6500-2 UK/Набор с ПО DMS

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Руководство по выбору

	6500-2
Напряжение сети линия-нейтраль	•
Индикаторы верхних пределов	•
Нулевой провод к заземлению здания	•
Сопротивление заземления PE (200 мА)	•
Сопротивление заземления PE (25 А)	•
Изоляция 500 В постоянного тока	•
Изоляция 250 В переменного тока	•
Ток проводника заземления	•
Ток от прикосновения	•
Тест УЗО	•
Ток утечки	•
Мощность потребителя кВА	•
Ток нагрузки потребителя	•
Специализированный ЖК-дисплей из семи сегментов	•
Цветной дисплей	•
Подсветка	•
Порт USB для печати	•
Порт USB для флеш-памяти (хранение и загрузка)	•
Вывод на внешний принтер	•
QWERTY-клавиатура на лицевой панели	•
Тестирование выводов по IEC	•
Автоматическое тестирование	•
Программируемые уровни индикаторов пройдено/не пройдено	•
Хранение данных	•
Проверка полярности	•
Графическое меню помощи	•
Режим программирования	•
Отображение результатов	•
230 В тестовый вход/230 В главный ввод кабеля питания	•
110 В, возможно тестирование потребителей с помощью адаптера для измерительного проводника	•



Технические характеристики

Механические и общие характеристики		
Размеры (Д x Ш x Г)		200 x 275 x 114 мм
Масса		3,13 кг
Электропитание		230 В +10 % -15 %, 50 Гц ± 2 Гц или (только 6500-2: 110 В +10 % -15 %, 50 Гц ± 2 Гц)
Потребляемая мощность (тестер):		обычно 13 Вт (простой) максимум 60 Вт во время нагрузочного тестирования 25 А
Хранение	Температура	От -10 до 60 °C
	Влажность	70 °C при 95 % RH максимум 5 суток
Рабочая температура		От 0 до 40 °C
Рабочая высота над уровнем моря		От 0 до 2000 метров
Относительная влажность		< 10 °C Без образования конденсата 95 % от 10 до 30 °C 75 % от 30 до 40 °C
Корпус		IP40 (кожух), IP20 (соединения)
Электромагнитная совместимость		Соответствует EN61326-1, переносной
ЭМС (помехоустойчивость)		3 В/м
Категория безопасности		Соответствует EN61010-1 3-е издание, CAT II, 300 В, pol 2 Версия только для Германии: DIN VDE0404-1 и DIN VDE0404-2 IEC/EN 61557, части 1, 2, 4, 6, 10 CAT II, 300 В, pol 2